

Turbo Wash LED Zoom

Rev. 20140220

DMX-512 Control Function

Turbo Wash LED Zoom は、USITT-DMX-512 プロトコルによる 8/16 ビットコントローラにより全機能を制御しています。

オペレーションパラメータは以下の通りです。

DMX Channel	Function	DMX Value	% Value	
1	Pan MSB	0 - 255	0 - 100	
2	Pan LSB	0 - 255	0 - 100	
3	Tilt MSB	0 - 255	0 - 100	
4	Tilt LSB	0 - 255	0 - 100	
5	Pan/Tilt Speed(Stop - Fast)	0 - 255	0 - 100	
6	Dimmer(Close - Open)	0 - 255	0 - 100	
7	Zoom(Narrow - Wide)	0 - 255	0 - 100	
8	Shutter / Effect(Strobe)	Shutter Close	0 - 14	0 - 5
		Strobe(Slow - Fast)	15 - 249	6 - 98
		Shutter Open	250 - 255	99 - 100
9	Red	0 - 255	0 - 100	
10	Green	0 - 255	0 - 100	
11	Blue	0 - 255	0 - 100	
12	Amber	0 - 255	0 - 100	
13	White	0 - 255	0 - 100	
14	Control	No Function	0 - 99	0 - 39
		Self Test Mode1	100 - 119	40 - 47
		Self Test Mode2	120 - 139	48 - 54
		No Function	140 - 213	55 - 83
		Reset(After 10s Delay)	214 - 255	84 - 100